

Ретранслятор БИЗОН KR100P



Основные функции

- Диапазон частот UHF
- Компактный размер
- 16 каналов
- Антенна
- Мощность передатчика 10 Вт
- Встроенный дуплексный фильтр
- Индикатор приема
- Блок питания 12,8 В
- CTCSS / DCS (50/105 групп)
- Металлический корпус
- Программирование через ПК

Области применения

- Подразделения охраны
- На массовых мероприятиях
- Супермаркеты
- Гостиницы
- Съёмки кино
- Музеи
- Рестораны
- Склады
- Строители
- Охота и рыбалка

Технические характеристики

Диапазон частот: UHF 433-446 МГц
Выходная мощность: 10Вт
Количество каналов: 16
Стабильность частоты: $\pm 2,5$ ppm
Шаг частотной сетки: 12.5 / 25 кГц
Вид модуляции: 16KF3E/11KF3E
Чувствительность приема: -119дБм 20дБ
Аудио ответ: +1~3дБ
Избирательность сосед. канала: ≥ 70 дБ
Ослабление паразитных сигналов: ≥ 70 дБ
Напряжение питания: 12,8 В
Температурный режим: от -20 до +60 'С
Габаритные размеры: 168 x 240 x 45 мм
Вес с аккумулятором: 1800 г
Тип разъема для антенны: UHF-female



KR100P

433 - 446МГц

+7 (495) 971-50-40
manager@radiooffer.ru
www.radiooffer.ru

Комплектация: Ретранслятор, антенна, блок питания 12.8 В, руководство пользователя.